



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ПАСПОРТ



СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ЛПО15

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Светильники серии ЛПО15-WP предназначены для общего освещения административно-общественных помещений, медицинских учреждений, производственных зданий и “чистых” комнат.

1.2 Светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ30804.2.3-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61547-2013.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники рассчитаны для работы с люминесцентными лампами мощностью 18 Вт, в сети переменного тока с номинальным напряжением $220\text{В} \pm 10\%$, частоты 50Гц.

2.2 Светильники соответствуют климатическому исполнению УХЛ категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69, степень защиты IP20 и IP54 по ГОСТ 14254-2015.

2.3 Класс защиты от поражения электрическим током - I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.4 Основные параметры светильников приведены в таблице 1. Габаритные установочные размеры и масса светильников приведены в таблице 2.

Устройство, установка светильников показаны в приложении А (рисунок1-2), электрические схемы показаны в приложении Б.

2.5 Расшифровка условного обозначения светильника:

Первая буква-тип источника света:

"Л"-люминесцентная лампа.

Вторая буква-способ установки светильника:

"П"-потолочный.

Третья буква-основное назначение:

"О"-для общественных зданий.

Трехзначные числа, обозначающие номера модификаций расшифровываются:

Первая цифра:

0-обечайка в сборе и корпус в сборе степень защиты IP54

1-обечайка в сборе IP54 корпус в сборе степень защиты IP20

Вторая цифра:

0-исполнение ЭмПРА (не комп)

1-исполнение ЭПРА А2

2-исполнение ЭмПРА (комп)

3-исполнение ЭПРА А2

Третья цифра:

1- защитное стекло из ПК.

2- защитное стекло temperированное (матовое).

БАП- светильник с блоком аварийного питания (БАП)

Модификации светильников имеющие рассеиватель из temperированного защитного стекла могут применяться в помещениях пожароопасности класса П-Па

2.6 Мощность светильника с БАП в аварийном режиме не менее 10% от номинала, время работы светильника с БАП в аварийном режиме не менее 1 ч.

Таблица 1

Тип светильника	Класс светораспределения по ГОСТ 34819-2021	Тип кривой силы света по ГОСТ 34819-2021	КПД% не менее	Класс энергоэффективности
ЛПО15-4х18-001,БАП*	П	Д	50	А
ЛПО15-4х18-021,БАП*				
ЛПО15-4х18-002,БАП*				
ЛПО15-4х18-022,БАП*				
ЛПО15-4х18-101,БАП*				
ЛПО15-4х18-121,БАП*				
ЛПО15-4х18-102,БАП*				
ЛПО15-4х18-122,БАП*				
ЛПО15-4х18-011,БАП*				
ЛПО15-4х18-031,БАП*				
ЛПО15-4х18-012,БАП*				
ЛПО15-4х18-032,БАП*				
ЛПО15-4х18-111,БАП*				
ЛПО15-4х18-131,БАП*				
ЛПО15-4х18-112,БАП*				
ЛПО15-4х18-132,БАП*				

* - Светильники с блоком аварийного питания (БАП) комплектуются по требованию заказчика.

Таблица 2

Тип светильника	Размеры,мм				Масса кг.не более БАП+0,8кг
	L	B	H	Установочные размеры, мм Аха	
ЛПО15-4х18-001;021;БАП	625	625	105	300х520	8,2/8,3
ЛПО15-4х18-002;022;БАП					9,8/9,9
ЛПО15-4х18-011;031;БАП					8,2
ЛПО15-4х18-012;032;БАП					9,0
ЛПО15-4х18-101;121;БАП			95		8,0/8,1
ЛПО15-4х18-102;122;БАП					9,6/9,7
ЛПО15-4х18-111;131;БАП					8,2
ЛПО15-4х18-112;132;БАП					9,0

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Светильник | – 1 шт. |
| 2. Ящик упаковочный | – 1 шт. |
| 3. Паспорт | – 1 шт. |
| 4. Крепежные элементы. | |

Примечание: 1. Лампы и стартера в комплект поставки не входят.

2. Каждая упаковка светильников комплектуется паспортом.

3. В светильниках с электромагнитными ПРА, с лампами мощностью 4х18 применять стартер ST151 10 ED "OSRAM" или S24-22 SIN 220-240 WH PHILIPS.

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Светильник состоит: из корпуса в сборе поз.1, в котором размещена электрическая схема; обечайки в сборе поз.2 которая закреплена на корпусе в сборе при помощи винтов поз.3 рисунок 1.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКА, РЕМОНТУ, ОЧИСТКЕ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПЫЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ.

5.2 СВЕТИЛЬНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАЗЕМЛЕН.

5.3 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ СВОЕВРЕМЕННО ЗАМЕНЯТЬ НЕИСПРАВНЫЕ ЛАМПЫ И СТАРТЕРЫ.

5.4 ПРИ УСТАНОВКЕ СВЕТИЛЬНИКА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СГОРАЕМОГО МАТЕРИАЛА И ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ СВЕТИЛЬНИКА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 25 ММ.

5.5 ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКОВ, НЕОБХОДИМА ИХ ЗАМЕНА, ТАК КАК СТАРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПРОВОДОВ ВНУТРЕННЕГО МОНТАЖА СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ, ПРИ УТИЛИЗАЦИИ СВЕТИЛЬНИКОВ НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛИТЬ ДЕТАЛИ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ВИДАМ МАТЕРИАЛОВ И В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СДАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ "ВТОРСЫРЬЯ".

5.6 ОСТОРОЖНО! ЛАМПЫ СОДЕРЖАТ РТУТЬ. ВЫШЕДШИЕ ИЗ СТРОЯ ЛАМПЫ ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ

В МЕСТАХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЯМИ РАЙОНОВ.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1. Распакуйте светильник и убедитесь в наличии комплектующих изделий.

6.2. Снимите обечайку в сборе поз.2 рисунок 1 предварительно открутив 6 винтов поз.3. Обечайка в сборе повиснет на 2-х оконцевателях закрепленных на корпусе в сборе при помощи винта поз.4.

6.3 В светильниках с БАП подключите провода батарейки к блоку аварийного питания.

6.4. Пропустить кабель питающей сети через заглушку в корпусе в сборе, предварительно пробив отверстие в заглушке.

6.5. Подсоедините провод заземления к заземляющему зажиму.

6.6. Установите светильник на опорную поверхность и используя прилагаемые крепежные элементы закрепите его в соответствии с рисунком 2.

6.7. Установите лампы и стартеры в патроны .

6.8. Установите обечайку в сборе поз.2 рисунок 1 на корпус в сборе поз.1, закрутив 6 винтов при помощи отвертки поз.3.

6.9. Подключите светильник к питающей сети согласно рис. 6 (рис.7 для светильника с БАП).

6.10 Перед эксплуатацией светильника с БАП необходимо произвести процесс форматирования для аккумуляторов (Ni-Cd) , путем непрерывной зарядки в течение 24 часов с последующей полной разрядкой в результате свечения. Необходимо выполнить три полных цикла.

Длительность вхождения в нормальный режим работы после подачи питания от 3 до 24 часов. В случае паузы в питании светильника с полностью заряженным аккумулятором в несколько суток, время необходимое для восстановления заряда при повторном включении — 30-40 минут.

Зарядка аккумулятора осуществляется при подаче напряжения на клемму L.

6.11 Светильник должен проходить проверку работоспособности в аварийном

режиме два раза в год.

6.12 Меньшая длительность работы светильника говорит об отказе и необходимости гарантийного или сервисного обслуживания. После 4-х лет эксплуатации возможно снижение длительности работы в аварийном режиме.

6.13 Если светильник не эксплуатировался в течение года, например, был отключен от электросети или находился на хранении, то вышеуказанную процедуру проверки следует провести 3 раза без длительного перерыва. При этом перерыв в питании между циклами должен составлять 3-6 часов. Если при 3-ем отключении питания светильника длительность работы в аварийном режиме не восстановится, то это говорит о неисправности.

6.14 Аккумуляторные батареи рассчитаны на срок непрерывной работы в течение 4-х лет. Они должны быть заменены, если светильник не проходит проверку на длительность работы. Батареи могут эксплуатироваться и более 4-х лет, если они обеспечивают нормативную длительность аварийного режима.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Светильник ЛПО15 соответствует требованиям ТУ3461-052-05014337-2012 и признан годным к эксплуатации. Светильник типа ЛПО15 БАП соответствует требованиям ТУ 3461-063-05014337-2016 и ТР ЕАЭС 037/2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска " _____ " _____
Штамп ОТК _____ Упаковку произвел.
Сертифицировано.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Светильники должны храниться в закрытых сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещений не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

8.2 Светильники должны транспортироваться железнодорожным транспортом в крытых вагонах и универсальных контейнерах и автотранспортом.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 36 месяцев со дня его изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и в настоящем паспорте. Гарантийные обязательства не распространяются на изменение цвета окрашенных и изготовленных из полимерных материалов деталей светильников в процессе эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок на аккумуляторные батареи блоков аварийного питания составляет 1 год с даты поставки, при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 12 месяцев от даты производства.

9.3 Срок службы светильников составляет 10 лет.

9.4 Завод не возмещает ущерб за дефекты:

- появившиеся по истечении гарантийного срока;
- появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, использования ламп и стартеров несоответствующего качества.

9.5 Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений по наименованию и дате изготовления, а также паспорта.

9.6 В случае обнаружения неисправности светильника следует обесточить,

демонтировать светильник и обратиться на завод-изготовитель по адресу:
Российская Федерация 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос.
Тургенево, ул. Заводская 73, АО "Ардатовский светотехнический завод"

Код 83431. Тел/ФАКС: 21-009, 21-010.

E-mail: [mirsveta @ astz.ru](mailto:mirsveta@astz.ru) Web. www.astz.ru

*В связи с постоянными усовершенствованиями светильников, завод-изготовитель оставляет за собой право на изменение их конструктивных особенностей без предварительного уведомления.




Рисунок 1: 1. Корпус в сборе,
2. Обечайка в сборе. 3. Винт
4. Винт




Рисунок2 Вариант крепления светильника
к опорной поверхности. 1. Шайба; 2.Шайба

Схема электрическая (не компенсированная) на светильники ЛПО15-4х18-001,002;101;102




Схема электрическая (компенсированная) на светильники ЛПО15-4х18-021,022;121;122




Схема электрическая на светильники ЛПО15-4х18-011,012;111;112




Схема электрическая с аппаратом ЛПО15-4х18-031,032;131;132





Схема подключения светильника к сети




Схема подключения светильника к сети
с БАП

Lком - коммутируемая фаза